Fahrschul-Set Premium

Bedienungsanleitung







Übersicht



Module/Bezeichnung

L1-Kopfhörer für Auto + Übungsplatz

L2-Audiokit Freecom 4+ für Lehrer Helm

L3-Cardo Freecom 4+ Modul

L4 Hybridmikro Helm

Schüler

S1-Bluetooth-Adapter

S2-Verbindungskabel-Klinke

S3-HeadwaveTāg Modul

S4-Cardo Freecom 4+ Modul auf Audiokit

Freecom 4+

S5-Kabelmikro optional

Koffer

K1 - Hüfttasche



Erster Start des Systems

Alle Module mit den gelieferten Ladekabeln laden, bis LEDs erloschen

1. Starten Sie S1 und S3 indem Sie den Startknopf für min. 2 Sekunden drücken.

Die Module verbinden sich, das kann bis zu einer Minute dauern und blinken dann 1x grün (S3) und permanent blau (S1).

- **2.** Stecken Sie Modul S4 auf S4 und L3 auf L1 oder L2.
- **3.** Verbinden Sie S4 und S1 mit Kabel S2.
- 4. Starten Sie L3 und S4 indem Sie den Startknopf für min. 2 Sekunden

Siehe in Kurzanleitung Freecom 4+ unter "Erste Schritte" (Vorderseite oben mitte).

Die Module verbinden sich, das kann bis zu einer Minute dauern und blinken dann langsam 1 x blau.

5. Öffnen Sie den Intercom Kanal indem Sie 1x kurz auf die Intercomtaste bei L1 drücken.

Siehe in Kurzanleitung Freecom 4+ unter "Verwenden von Intercom" (Rückseite oben rechts).

Beide Module blinken dann immer 2x blau, erst jetzt ist die Sprachverbindung aktiv.

- 6. Regeln Sie die Lautstärken auf das Maximum indem Sie bei L3 und S4 die Steuerscheibe 5x im Uhrzeigersinn drehen.
- 7. Bringen Sie S3 am Schülerhelm an und packen sie S1 mit S3 zusammen in die Hüfttasche (siehe unten Tipps S3).
- 8. Falls der Schüler auch sprechen soll (2-Wege), S5 bei S4 anschließen und aus der Tasche zum Schülerhelm führen und mit dem Klettteil direkt vor dem Mund befestigen (siehe unten Tipp S1).
- 9. Testen Sie die Verbindung Lehrer-Schüler.
- 10. Los geht's!

Wichtige Tipps & Tricks

L1-Kopfhörer für Auto + Übungsplatz

Beim Tragen darauf achten, dass das Mikro direkt vor dem Mund eingestellt ist und Sie laut sprechen.

L2-Audiokit Freecom 4+ für Lehrer-Helm

Installieren Sie diesen Kit in ihren Lehrer-Helm für Bike to Bike Betrieb (siehe online-Video: Freecom- Helmet installation).

S3-HeadwaveTāg Modul

Bitte darauf achten, dass durch leichtes aufbiegen des Moduls immer die Mitte als erstes Kontakt zur Helmschale hat, nur dann kann die Sprache optimal übertragen werden.

S4-Cardo Freecom 4+ Modul auf Audiokit Freecom 4+

verbunden mit S1-BT-Adapter

Bitte die K1-Hüfttasche seitlich links oder nach hinten ausgerichtet tragen und den Schüler darauf hinweisen, laut zu sprechen.

Intercom zum Schüler/Lehrer

Falls die Verbindung abbricht oder sich nicht selbstständig wieder herstellt, bitte über die Intercomtaste erneut starten/stoppen, siehe auch Punkt 5.

Verstauen Sie die Module in Koffer und Organizer, wenn Sie das FSSP nicht benutzen.